

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

zamel

ZAMEL Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04

e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

ROCK

ST-970
DZWONEK
BEZPRZEWODOWY

- optyczna sygnalizacja dzwonienia przydatna np. dla osób słabo słyszących,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V,
- przycisk zasilany baterijne,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- kodowanie: 256 kodów
- przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (IP44),
- 55 dźwięków i melodii do wyboru (polifoniczne – bardzo wysokiej jakości),
- poziom dźwięku max. 85 dB,
- 5-cio stopniowa regulacja głośności, możliwość całkowitego wyciszenia (tylko sygnalizacja optyczna)
- możliwość zaprogramowania 3 przycisków do jednego dzwonka
- możliwość ustawienia innej melodii dla każdego przycisku (rozpoznanie miejsca przywołania)



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

dzwonek: 230 V AC; IP20
przycisk: bateria 12 V typ: 23 A; IP44
Masa netto wyrobu: 154 g



Wzór zastrzeżony
© Zamel

Kraj pochodzenia: PRC
Wyprodukowano dla Zamel Sp. z o.o. przez: NRB Ltd.

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com

zamel

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

ROCK

ST-970

sundi

zasięg 100 m

instrukcja
wewnątrz

www.zamel.com

DZWONEK BEZPRZEWODOWY ST-970

DANE TECHNICZNE

ODBIORNIK

- Zasilanie: 230 V AC/ 50 Hz
- Pobór prądu podczas dzwonienia: 8 mA
- Pobór prądu podczas czuwania: 4 mA
- Częstotliwość: 433 MHz
- Dźwięk: 55 melodii do wyboru,
- 5-cio stopniowa regulacja głośności
- Sygnalizacja optyczna dzwonienia
- Poziom dźwięku ok. 85 dB
- Klasa ochronności II
- Stopień ochrony IP20
- Temperaturowy zakres pracy: od 0°C do 35°C
- Wymiary [mm]: 82 x 82 x 68

NADAJNIK

- Zasilanie: 1 x bateria 12 V typ. 23 A
- Zasięg działania: 100 m*
- Transmisja: radiowa
- Częstotliwość: 433 MHz
- Kodowanie: 256 kodów
- Klasa ochronności III
- Stopień ochrony IP44
- Temperaturowy zakres pracy od -20°C do +35°C
- Wymiary [mm]: 34 x 74 x 19

* Podany zasięg działania dotyczy przesłrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. OPIS OGÓLNY

Dzwonek może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty. Nie wymaga instalacji dzwonekowej. Dzwonek zasilany jest bezpośrednio z gniazdka 230 V a przycisk bateryjnie. W nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość 433 MHz. Zasięg w terenie otwartym wynosi ok 100 m. Użytkownik ma do wyboru 55 różnych dźwięków i melodii. Dzwonek posiada także sygnalizację optyczną dzwonienia bardzo przydatną np. dla ludzi niedosłyszących. Posiada także regulację głośności z możliwością całkowitego wyłączenia dźwięku (tylko sygnalizacja optyczna) przydatną np. dla osób z małymi dziećmi. Do jednego dzwonka można zaprogramować 3 przyciski. Dla każdego z przycisków można ustawić inną melodię (rozpoznanie miejsca przywołania).

2. WPISYWANIE PILOTA I WYBÓR MELODII

Dzwonek standardowo dostarczany jest z przyciskiem już zaprogramowanym do dzwonka i ustawionym na pierwszy z dźwięków. Aby zmienić melodię jaką dzwonek ma odgrywać podczas naciśnięcia danego nadajnika należy najpierw za pomocą przycisków „do przodu” (2) i „do tyłu” (3) ustawić pożądaną melodię. Następnie trzeba wpisać dany nadajnik do dzwonka. Uzyskujemy to poprzez przytrzymanie przez 5 sekund przycisku regulacji głośności (1) aż do momentu gdy dzwonek wyda pojedynczy dźwięk i mrugnie raz sygnalizując tym przejście do trybu programowania. Od tego momentu użytkownik ma 8 sekund na naciśnięcie przycisku dzwonekowego (4) który ma być zaprogramowany. W momencie naciśnięcia tego przycisku dzwonek wyda 2 pojedyncze dźwięki i 2 razy mrugnie potwierdzając prawidłowe wpisanie pilota i oznaczając jednocześnie zakończenie procedury ustawiania melodii i wpisywania pilota.

Aby zaprogramować kolejny przycisk i ustawić dla niego określony dźwięk należy całą procedurę powtórzyć. Dla każdego przycisku jaki programujemy do dzwonka można ustawić inną melodię. Maksymalnie do jednego dzwonka można zaprogramować 3 przyciski.

3. REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Głośność regulujemy przez kolejne naciśnięcia przycisku (1). Od maksymalnej głośności aż po całkowite wyciszenie dźwięku.

4. WYMIANA BATERII W PRZYCISKU

Aby wymienić baterię w nadajniku należy otworzyć jego obudowę przez delikatne podważenie zatrzasku znajdującego się w dolnej jego części np. za pomocą śrubokręta dołączonego do zestawu.

